



# STADT SSA Synkronisator for asynkrone generatorar

## IP00



Strøm: 405 A - 1574 A (2361 A i 6 wire)  
 Spenning: 200 - 690 Vac  
 Kapsling: IP00, Opsjon IP23 og IP54  
 Frekvens: 50 Hz

Funksjoner:

- Digital programmerbar
- Fjerndiagnostikk v.h.a. "Remote Drive"
- 3 eller 6 wire kobling
- 5 digitale innganger: start, stopp, reset, PTC generator thermistor, 1 programmerbar
- 4 rele utganger
- 1 programmerbar analog utgang (4-20mA)
- Drift med eller uten bypass kontaktor

Kommunikasjon: RS485, MODBUS  
 Standarder: CE, UL/CUL, C✓  
 Opsjon: Fjernbetjeningspanel IP54

2 års produktgaranti

	Kontinuerleg drift ( uten bypass)								Med bruk av Bypass kontaktor								Euro = 8,0
	3.0 x I nom		3.5 x I nom		4.0 x I nom		4.5 x I nom		3.0 x I nom		3.5 x I nom		4.0 x I nom		4.5 x I nom		
	AC53b 3-10:350	AC53b 3.5-15:345	AC53b 4-20:340	AC53b 4.5-30:330	AC53b 3-10:350	AC53b 3.5-15:345	AC53b 4-20:340	AC53b 4.5-30:330	AC53b 3-10:350	AC53b 3.5-15:345	AC53b 4-20:340	AC53b 4.5-30:330	AC53b 3-10:350	AC53b 3.5-15:345	AC53b 4-20:340	AC53b 4.5-30:330	
	45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		45°C <1000 metres		
	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	3 Wire	6 Wire	
	I nom. ( A )		I nom. ( A )		I nom. ( A )		I nom. ( A )		I nom. ( A )		I nom. ( A )		I nom. ( A )		I nom. ( A )		
<b>200 - 525 Vac, IP00</b>																	
STADT SSA-0405/5/24/0	405	608	376	564	324	486	274	412	405	608	395	592	336	504	282	424	
STADT SSA-0513/5/24/0	513	769	481	722	411	616	342	513	513	770	513	770	435	653	356	534	
STADT SSA-0585/5/24/0	585	878	558	837	474	711	392	587	585	878	585	878	504	756	410	614	
STADT SSA-0628/5/24/0	628	942	595	893	508	762	424	636	628	942	626	939	528	793	436	654	
STADT SSA-0775/5/24/0	775	1163	756	1134	637	956	521	782	775	1163	775	1163	672	1009	542	813	
STADT SSA-0897/5/24/0	897	1346	895	1342	749	1123	604	906	897	1346	897	1346	798	1197	632	948	
STADT SSA-1153/5/24/0	1153	1730	1049	1574	917	1376	791	1187	1153	1730	1153	1730	1006	1509	850	1276	
STADT SSA-1403/5/24/0	1403	2105	1302	1953	1135	1703	970	1454	1403	2105	1403	2105	1275	1912	1060	1591	
STADT SSA-1574/5/24/0	1574	2361	1486	2229	1290	1936	1091	1637	1574	2361	1574	2361	1474	2212	1207	1811	
<b>200 - 690 Vac, IP00</b>	<b>6 wire berre tillatt ved 440 V nett eller lavere</b>																
STADT SSA-0405/6/24/0	405		376		324		274		405		395		336		282		
STADT SSA-0513/6/24/0	513		481		411		342		513		513		435		356		
STADT SSA-0585/6/24/0	585		558		474		392		585		585		504		410		
STADT SSA-0628/6/24/0	628		595		508		424		628		626		528		436		
STADT SSA-0775/6/24/0	775		756		637		521		775		775		672		542		
STADT SSA-0897/6/24/0	897		895		749		604		897		897		798		632		
STADT SSA-1153/6/24/0	1153		1049		917		791		1153		1153		1006		850		
STADT SSA-1403/6/24/0	1403		1302		1135		970		1403		1403		1275		1060		
STADT SSA-1574/6/24/0	1574		1486		1290		1091		1574		1574		1474		1207		